



Инь. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата	ВРУ 63А с АВР на контакторах артикул ВРУ-63-01-10К (CHINT)	Стадия	Лист	Листов
Разработал							П	1	
Проверил						Схема электрическая принципиальная	ООО «БОНПЕТ» info@chint-electric.ru		
Утвердил							Копировал	Формат А3	

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Примечание		
				<u>ВРУ-63-01-10К (CHINT)</u>				
			HL1; HL2	Индикатор светодиодный зеленый ND16-22DS/4, 230В АС, артикул 592575	2			
			KL1; KL2	Промежуточные реле JZX-22F, 4 пер. конт., ~220В АС, 3А, артикул 285380	2			
			KL1; KL2	Розетка CZY14A для промежуточного реле JZX-22F(D)/4, артикул 286976	2			
			KM1; KM2	Контактор NC1-6511 65А 230В/АС3 1НО+1НЗ 50Гц, артикул 225143	2			
			KM1; KM2	Приставка доп.контакты F4-20 к Контактору NC1 и NC2, артикул 257029	2			
			KM1	Механическая блокировка для для NC1-40-95, артикул 234996	1			
			KV1; KV2	Реле контроля фаз NJYB3-15, 3x220В, артикул 636025	2			
			PI1; PI2	Счётчик электроэнергии трехфазный Меркурий 234 ARTM-02, 5(10)А, кл.т. 1,0/2,0	2			
			QF1; QF2	Автоматический выключатель NB1-63 3P C63 6кА, артикул 179710	2			
			SA1; SA2	Переключатель на 3 пол. (1-0-2) NP2-BJ33, 1НО+1НО, артикул 574858	2			
			SA1	Дополнительный контакт NP2-BE101 для NP2-B(D)E, 1НО, артикул 576728	2			
			SF1; SF2	Автоматический выключатель NB1-63 3P C6 6кА, артикул 179709	2			
			SF3; SF4	Автоматический выключатель NB1-63 1P C6 6кА, артикул 179625	2			
			U1	Корпус с монтажной платой 800x600x300 мм, IP54	1			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				
Инв.Н подл.	Разработал				ВРУ 63А с АВР на контакторах артикул ВРУ-63-01-10К (CHINT)	Лит.	Лист	Листов
	Проверил					П	1	1
						ООО «БОНПЕТ» info@chint-electric.ru		
	Утвердил							
Групповая спецификация изделий								